

RETROFIT-LAMPEN

sustec LED-Filamentlampe 30 W ED90

ARTIKEL-NR. FI0304PL-022

Retrofit-Lampe mit 30 W Nennleistung und E40-Sockel als Ersatz für 70 bis 100 W Hochdruckentladungslampen (HQL/HQI/NAV). Der Lichtstrom ist 5.700 lm bei 190 lm/W.



// PRODUKTDATEN

Technische Kerndaten

- ✓ Lichtstrom: 5.700 lm
- ✓ Nennleistung: 30 W
- ✓ Lichtausbeute: 190 lm/W
- ✓ Farbtemperatur (CCT): 4000 K

// AUSFÜHRUNG

Weitere Produktdaten

- ✓ Farbwiedergabeindex (CRI/Ra): Ra > 80
- ✓ Sockel: E40
- ✓ Betriebsart: direkt am Netz, ohne externes Betriebsgerät, KVG/VVG möglich
- ✓ Schutzart: IP65

// IM DETAIL



// ZEICHNUNGEN



IDENTIFIKATION & ANWENDUNG

Artikelnummer	FI0304PL-022
HQL/ HQI/ NAV Ersatz	70 bis 100 W
Eignung für geschlossene Leuchten	Ja

LICHTTECHNIK

Lichtstrom	5.700 lm
Lichtausbeute	190 lm/W
Farbtemperatur (CCT)	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	Ra > 80

ELEKTRIK & STEUERUNG

Nennleistung	30 W
Nennspannung	120–277 VAC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Überhitzungsschutz	Ja

MECHANIK & MONTAGE

Abmessungen	90 × 235 mm
Beschichtung	klar oder gefrostet

SCHUTZ & EINSATZ

Schutzart	IP65
Umgebungstemperaturbereich	–20 bis +45 °C

BETRIEB & LEBENSDAUER

Bemessungslebensdauer	L80/B10: 50.000 h
Garantie	5 Jahre

KOMPATIBILITÄT

Betriebsart	direkt am Netz, ohne externes Betriebsgerät, KVG/VVG möglich
Sockel	E40

NACHWEISE & DOWNLOADS

CE-Kennzeichnung	Ja
RoHS-Konformität	Ja